

HairMax LaserBand 82

Skrócona instrukcja obsługi

HairMax LaserBand 82 jest bardzo skutecznym urządzeniem w przypadku prawidłowego stosowania. Jest produkowany przy użyciu precyzyjnych komponentów, które pozwalają na 10-15 lat z normalnego użytkowania. Proszę poświęcić czas, aby przeczytać instrukcję użytkowania przed uruchomieniem LaserBand.

LaserBand 82 należy używać nie mniej niż 90 sekund, 3 razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień np. poniedziałek, środa, piątek.

DLA MAKSYMALNYCH KORZYŚCI:

- skóra głowy powinna być świeżo umyta (włosy mogą być mokre, suche lub wilgotne)
- LaserBand należy używać przed nałożeniem produktów do stylizacji (mogą utrudniać przepływ światła lasera)
- regularnie czyścić okna lasera wilgotną ściereczką. Nie używać silnych detergentów czyszczących na żadną część LaserBand

Ładuj LaserBand 4-5 godzin przed pierwszym użyciem. Naładuj LaserBand podłączając przewód zasilający bezpośrednio do gniazda ładowania na dole po prawej stronie LaserBand (rysunek A). Podłącz drugi koniec do gniazdka elektrycznego. Lampka kontrolna w przycisku zasilania miga na niebiesko podczas procesu ładowania. Ciągłe niebieskie światło wskazuje, iż twój LaserBand jest w pełni naładowany (rysunek B).

UWAGA - Umieść LaserBand na głowie z przyciskiem zasilania po prawej stronie.

Przed rozpoczęciem leczenia, należy przetestować LaserBand na czułość (patrz strona 5) instrukcja użytkownika. Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować 30-sekundową metodę leczenia lub dwa razy, aby wybrać 4-sekundową metodę leczenia (rysunek C). Strona 11 w instrukcji użytkownika dokładniej wyjaśnia metody leczenia. Wybierz 4-sekundową lub 30-sekundową metody leczenia. (Nie lecz swoich włosów przy pomocy tych dwóch metod).

30-sekundowa metoda leczenia

Naciśnij przycisk zasilania raz, aby wybrać 30-sekundową metodę leczenia. Umieść LaserBand na linii włosów i pozostaw go na miejscu dopóki nie zawibruje (rysunek D). Następnie przesun LaserBand do środkowej części skóry głowy przy użyciu lekkiego nacisku, tak aby zęby LaserBand mogły oddzielić włosy (rysunek E). Gdy LaserBand zawibruje ponownie przesun go na tylną część głowy (rysunek F). Zakończyłeś dzienne leczenie.

4-sekundowa metoda leczenia

Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby wybrać 4-sekundową metodę leczenia. Umieść LaserBand na linii włosów i pozostaw go na miejscu dopóki nie poczujesz wibracji (rysunek D). Następnie przesun LaserBand do środkowej części skóry głowy przy użyciu lekkiego nacisku, tak aby zęby LaserBand mogły oddzielić włosy (rysunek E). Gdy LaserBand zawibruje ponownie, przesun go na tylną część głowy (rysunek F). Na tym kończy się pierwsza tura leczenia. **Powtórz ten proces 6 razy, aby zakończyć dzienne leczenie.**

Po leczeniu, wyłącz LaserBand poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania, aż wskaźnik światła zgaśnie (rysunek G). Zdejmij LaserBand z głowy, po zakończonym zabiegu. HairMax oferuje alternatywne rozmiary ząbków (krótszych lub dłuższych), aby zmaksymalizować dopasowanie i wygodę użytkownika urządzenia. Zobacz instrukcję, aby uzyskać więcej informacji.

Laser Light - Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami

Uwaga:

- Czas wymagany na leczenie przy użyciu HairMax LaserBand jest mniejszy niż 90 sekund.
- LaserBand wyłączy się automatycznie po 10 minutach.
- Chociaż nie istnieją żadne negatywne skutki nadużywania, zaleca się korzystanie z LaserBand zgodnie z instrukcją.
- LaserBand posiada zaawansowane układy elektroniczne aby zapewnić, że urządzenie działa prawidłowo. Jeśli z jakiegoś powodu występują problemy z urządzeniem, przed wysłaniem go do nas do naprawy, należy skontaktować się z nami telefonicznie bądź mailowo.

Przeznaczeniem LaserBand82 jest leczenie łysienia androgenowego i promowanie wzrostu włosów u mężczyzn, których w Klasyfikacji Norwood-Hamilton określono jako typ od IIa do V, a także u kobiet według skali łysienia Ludwig (Savin) stwierdzono stopień łysienia I-4, II-2 lub występuje u nich łysienie okolicy czołowej z fototypem skóry od I do IV w klasyfikacji Fitzpatricka.